

منصة معلقة وأعمال الفواصل - JSA - B

ar-SA · مراجعة الفشل الفني · 2026-10-08 · v1.1

المشروع: | معرف العنصر: | موضع العمل:

صاحب صلاحية الإذن والتسليم

المراجع الفني

مشرف العمل

الموافقة

1. بيانات العمل وتوقيع الفريق

التاريخ والوقت

الموقع والمنطقة

المقيم

المسؤول

توقيع الفريق

2. الظروف ونقاط التوقف

المرحلة	الوقت	الموقع والمنطقة	البيئة والقياسات	العنصر والحالة	الضوابط	المعدات والأدوات	الموافقة والتوقيع
HP-0 البدء							
HP-1 نظام التعلق							
HP-2 حماية الأفراد							
HP-3 معالجة الفواصل							
HP-4 إيقاف وفك							

3. تقييم مخاطر JSA

مرحلة العمل	المخاطر والنتائج	عوامل الفشل	الإجراءات الفنية والتنظيمية	التحقق بالموقع	A	R	S	P
1. الحبال والمحركات	1. انقطاع حبل 2. هبوط المنصة 3. صدمة كهربائية	1. حافة حادة 2. قطر حبل غير مناسب 3. كابل تالف	1. استخدام حبال متوافقة 2. حماية مسار الحبال 3. فحص الرفع والكهرباء	1. حالة الحبال 2. الفرمال وجهاز الأمان 3. الحماية الكهربائية				
2. حماية الأفراد	1. سقوط عامل 2. سقوط تأرجحي 3. إصابة التعلق	1. ربط بالدرايزين فقط 2. مكونات غير متوافقة 3. إنقاذ غير مجهز	1. تحديد نظام منع السقوط 2. فحص استقلال التثبيت 3. تجهيز وسيلة الإنقاذ	1. نقاط الربط 2. الحزام ومانع السقوط 3. معدات الإنقاذ				
3. اختبار الحركة	1. ميل المنصة 2. اصطدام بالواجهة 3. حمل زائد	1. توزيع غير متوازن 2. عطل نهاية المشوار 3. عائق في المسار	1. ضبط الحمل المسموح 2. اختبار الوظائف حسب الخطة 3. فحص مسار الحركة	1. توزيع الحمل 2. نتيجة اختبار الوظائف 3. وسيلة الاتصال				
4. معالجة الفواصل	1. سقوط أداة 2. ملامسة الجلد 3. استنشاق أبخرة	1. أداة غير مربوطة 2. عبوة مفتوحة 3. قفاز غير مناسب	1. ربط الأدوات 2. اتباع نشرة السلامة 3. تثبيت العبوات وإغلاقها	1. أحبال الأدوات 2. النشرة والقفازات 3. خلو أرضية المنصة				
5. طقس وأعطال	1. تأرجح الرياح 2. توقف جهاز الأمان 3. تعليق عامل	1. حد الرياح مجهول 2. تجاوز جهاز الحماية 3. تأخر الإنقاذ	1. مراقبة حدود التشغيل 2. إيقاف الحركة وتأمينها 3. تفعيل خطة الإنقاذ	1. الطقس عند المنصة 2. سبب العطل 3. إذن العودة بعد الفحص				
6. إيقاف وفك	1. حركة غير مقصودة 2. رفع الأثقال مبكرا 3. سقوط أجزاء	1. مصدر طاقة متصل 2. منصة غير مثبتة 3. فك بلا تسلسل	1. إيقاف المنصة بأمان 2. عزل مصدر الطاقة 3. اتباع تسلسل الفك	1. وضع الوقوف 2. عزل الطاقة 3. خلو السطح والأرض				

4. قائمة ما قبل العمل

☐ حالة الحبال	☐ نقاط الربط	☐ توزيع الحمل
☐ أحبال الأدوات	☐ الطقس عند المنصة	☐ وضع الوقوف
☐ الحماية الكهربائية	☐ خلو أرضية المنصة	☐ خلو السطح والأرض

تلا بعد الفحص الفعلي وتراجع عند التغيير أو الخلل أو تبديل الوردية.

هذا محتوى مرجعي أعد وعدل باستخدام الذكاء الاصطناعي. لم يتحقق منه خبير مهني ولم يعتمد. يلزم أن يراجع مختص مؤهل وأن تستكمل موافقة الموقع قبل التطبيق.

1 / 1